



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Typ produktu lub komponentu	Filtr wejściowy EMC
Zgodność gamy	Altivar 31C Lexium 23 Plus Altivar 312 Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320 Lexium 05 Altivar 212
Zgodność produktu	Serwonapęd LXM23 silnik: 0,75 kW Serwonapęd LXM23 silnik: 1 kW Serwonapęd LXM23 silnik: 1,5 kW Serwonapęd LXM23 silnik: 2 kW Serwonapęd LXM23 silnik: 3 kW ATV212H075M3X ATV212H075N4 ATV212HU15M3X ATV212HU15N4 ATV212HU22M3X ATV212HU22N4 ATV31C037N4 ATV31C055N4 ATV31C075N4 ATV31CU11N4 ATV31CU15N4 LXM05AD14N4 LXM05AD17M3X LXM05BD14N4 LXM05BD17M3X LXM05CD14N4 ATV312HU11M3 ATV312HU15M3 ATV312HU22M3 ATV312H037N4 ATV312H055N4 ATV312H075N4 ATV312HU11N4 ATV312HU15N4 Przebiegnik częstotliwości ATV320...C silnik: 0,37 kW, 380...500 V trzy fazy Przebiegnik częstotliwości ATV320...C silnik: 0,55 kW, 380...500 V trzy fazy Przebiegnik częstotliwości ATV320...C silnik: 0,75 kW, 380...500 V trzy fazy Przebiegnik częstotliwości ATV320...C silnik: 1,1 kW, 380...500 V trzy fazy Przebiegnik częstotliwości ATV320...C silnik: 1,5 kW, 380...500 V trzy fazy

Przebiegiennik częstotliwosci ATV320...C silnik: 1,1 kW, 200...240 V trzy fazy
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV320...C silnik: 1,5 kW, 200...240 V trzy fazy
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV320...C silnik: 2,2 kW, 200...240 V trzy fazy
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV320...W/ATV320...WS silnik: 0,37 kW, 380...500 V trzy fazy
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV320...W/ATV320...WS silnik: 0,55 kW, 380...500 V trzy fazy
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV320...W/ATV320...WS silnik: 0,75 kW, 380...500 V trzy fazy
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV320...W/ATV320...WS silnik: 1,1 kW, 380...500 V trzy fazy
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV320...W/ATV320...WS silnik: 1,5 kW, 380...500 V trzy fazy

Zastosowanie produktu	Filtr wejściowy zakłóceń radiowych
Prąd znamionowy [In]	15 A
Straty ciepłne	0,13 W dla ATV21H075N4 0,45 W dla ATV21HU15N4 0,47 W dla ATV21H075M3X 0,9 W dla ATV21HU22N4 1,6 W dla ATV21HU15M3X 3,3 W dla ATV21HU22M3X 9,9 W dla ATV31HU11M3X
Ilość faz w sieci	Trzy fazy

Parametry uzupełniające

Przylącza elektryczne	Zacisk 10 mm² AWG 6
Moment dokręcania	1,8 N.m
Maximum earth leakage current	15 mA w 200...480 V 50 Hz 13,8 mA w 480 V 60 Hz 6,7 mA w 230 V 60 Hz
Power supply voltage	200...240 V 380...500 V
Tolerancja	10 %
Masa produktu	1 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 IP41 (część górna)
Wilgotność względna	0...93 % conforming to IEC 68-2-3
Temperatura otoczenia dla pracy	-10...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 1000 m without current derating <= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowych 1000...3000 m ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m
Odporność na wibracje	1 gn (f= 13...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1.5 mm peak to peak (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	15 gn for 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27
Normy	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	928 g
Wysokość dla opakowania 1	5,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	18,7 cm
Długość dla opakowania 1	24,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	9,993 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm

Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	80
Waga dla opakowania zbiorczego 3	88,444 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	77 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------